S.M.S.L®



Sanskirt 6th DAC

Instrukcja obsługi ver. 1.0

www.smsl.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Drodzy użytkownicy:

Dziękujemy za wybór Sanskirt DAC.
Sanskirt wykorzystuje wysokiej klasy komponenty, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku.
Staranne wykonanie, elegancja, prosta obsługa.
Sanskirt to szlachetne doznania dźwiękowe oraz wizualne.



Główne cechy:

• Wbudowana regulacja MCU, funkcja pamięci wyboru źródła wejścia oraz wyjścia w przypadku braku zasilania.

• Wielofunkcyjne złącze wejściowe, wskaźnik LED źródła wejściowego i wyjściowego.


• Obudowa, pokrętło oraz przyciski wykonane z aluminium.

• Pojedyńczy przycisk wyboru źródła ułatwiający obsługe urządzenia.

• Uniwersalny zasilacz (100 - 240 V AC).

• Dostosowany kabel USB.

Oznaczenie części:



K. Złącze kabla zasilającego
J. Złącze USB - PC
I. Wejście optyczne
H. Wejście coaxial
G. Wyjście prawego kanału
F. Wyjście lewego kanału
D. Wskaźnik wejścia optycznego
C. Wskaźnik wejścia coaxial
B. Wskaźnik zasilania/gotowości
A. Przełącznik wyboru źródła
E. Wskaźnik wejścia USB

Działanie:

A. Przełącznik wyboru źródła
(1). Wcisnięcie i przytrzymanie włącza/wyłącza urządzenie.
(2). Wciśnięcie dla wyboru źródła wejściowego: USB/OPTICAL/ COAXIAL.
B. Wskaźnik zasilania/gotowości.
Zielony: zasilanie, czerwony: gotowość. Miganie diody na zielono oznacza brak sygnału wejściowego.
C. Wskaźnik wejścia coaxial - podświetlony oznacza wybór źródła coaxial.
D. Wskaźnik wejścia optycznego - podświetlony oznacza wybór źródła optycznego.
E. Wskaźnik wejścia USB - podświetlony oznacza wybór źródła USB.
K. Złącze kabla zasilającego. Należy korzystać z zasilacza DC 9V. Napięcie nie może przekraczać DC 9 V, w przeciwnym razie dojść do uszkodzenia urządzenia.

Specyfikacja:

- Wejścia: USB/optyczne/coaxial
- Poziomy wyjściowe: 2,0 Vrms
- THD+N: 0,0007 % (-3 dBFS)
- Zakres dynamiki: 113 dB
- SNR: 115 dB
- Separacja kanałów: 110 dB
- Tryb transferu USB: kompatybilny z asynchronicznym
- Kompatybilność USB: Windows XP/7/8/8.1, MacOS X 10.6 (lub nowszy), IOS 5.0 (lub nowszy), Android 4.0 (lub nowszy), Linux
- Głębia bitów: 16 - 32 bit (USB), 16 - 24 bit (coaxial, optyczne)
- Częstotliwość próbkowania: 32 kHz - 192 kHz
- Pobór mocy: 3,1 W
- Pobór mocy w stanie gotowości: 0,8 W
- W zestawie: Sanskirt 6th x1 / Instrukcja x1 / Kabel USB / Zasilacz x1.

⚠ Ostrzeżenia:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na zalanie lub wilgoć. Nie należy instalować go na ciasnych przestrzeniach takich jak biblioteczka lub szafa. Aby uniknąć pożaru, nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych żadnymi przedmiotami.

Nie należy umieszczać zapalonych świec na urządzeniu. Urządzenie powinno być umieszczone w sposób umożliwiający natychmiastowe odłączenie przewodu zasilającego z gniazda w przypadku awarii.

Ryzyko porażenia prądem! Nie należy rozmontowywać urządzenia - brak wewnętrznych części do samodzielnej naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wyłącznie do użytku domowego.

Gwarancja

(1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
(2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj. od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
(3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania, czy prób naprawy produktu.
c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów.
d. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nieodpowiiego zasilacza.
e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT.)
(4). Realizacja gwarancji
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu.

Niniejszym SMSL oświadcza, że Sanskirt 6th DAC
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

S.M.S.L®

www.smsl.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.